CLASS Booster line

FR
ES

- **CHARGEURS DE BATTERIE - DÉMARREURS RAPIDES TRADITIONNELS**
- CARGADORES DE BATERÍAS - ARRANCADORES RÁPIDOS TRADICIONALES



CLASS Booster 220A	CLASS Booster 150A	CLASS Booster 410A
12 / 24V 20 ◢ 300Ah	12V 20 ◢ 200Ah	12 / 24V 15 ◢ 500Ah

Chargeur de batterie avec démarreur rapide

- **Réglage du courant de charge.**
- **Protection thermostatique à réarmement automatique.**
- **Protection contre les courts-circuits.**
- **Protection contre les inversions de polarité.**
- **Arrêt manuel de la charge.**
- **CU : Enroulements 100 % en cuivre** (Class Booster 410A).

Cargadores de baterías con arrancador rápido.

- **Regulación de la corriente de carga.**
- **Protección termostática de rearme automático.**
- **Protección contra cortocircuitos.**
- **Protección contra inversiones de polaridad.**
- **Parada manual del proceso de carga.**
- **Cu: 100 % bobinado de cobre** (Class Booster 410A)

BOOSTER START ASSIST

12-24V

MADE IN SAN MARINO

	CLASS Booster 150A	CLASS Booster 220A	CLASS Booster 410A
Technologie - Tecnología	Traditional		
Tension d'alimentation - Tensión de alimentación	1 ~ 230V 50/60 Hz		
Puissance : charge / démarrage - Potencia: carga/arranque	0,2 / 1,3 kW	0,5 / 5 kW	1 / 5,3 kW
Tension de la batterie - Tensión de la batería	**12V**	**12 / 24V**	**12 / 24V**
Capacité batterie - Capacidad de la batería: Min / Max	20 ◢ 200Ah	20 ◢ 300Ah	15 ◢ 500Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, (AGM)		
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	12A	13A	35A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	18A	20A	50A
Positions de charge - Posiciones de carga	2	2	2
Arrêt manuel de la charge - Fin de carga manual		•	
Courant de démarrage - Corriente de arranque 1V / EL	100A	150A	330A
Courant de démarrage - Corriente de arranque 0V (CC)	135A	230A	450A
Ampèremètre - Amperímetro		•	
Fusible dans le secondaire - Fusible en secundario	50A	80A	100A
Longueur câbles - Longitud de cables	1,4 m	1,5 m	
Dimensions - Dimensiones	200 x 190 x 270 mm	340 x 300 x 160 mm	
Poids - Peso ≃	6,5 kg	11 kg	11,8 kg
Code - Código	**340600**	**341000**	**354200**

FUSE

CLASS Booster 150A
fuse 50A (10 pcs) **010296**

CLASS Booster 220A
fuse 80A (10 pcs) **010297**

CLASS Booster 410A
fuse 100A (12 pcs) **010292**