ACO AUTOMOTRIZ

CARGADOR PARTIDOR CK-400 IGBT

CÓDIGO: MI-AAU-057533

Adecuado para la carga de baterías de plomo.

Integra transistor IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), que tiene las siguientes ventajas:

Mayor eficiencia energética: Reduce el desperdicio de energía y el calentamiento del equipo.
Mayor capacidad de corriente y potencia: Puede entregar más energía para arrancar vehículos con baterías descargadas.
Regulación Precisa del Voltaje y la Corriente: Controla mejor la corriente y el voltaje, protegiendo la batería, **evitando picos de voltaje o sobrecargas que puedan dañar los módulos electrónicos del vehículo.**
Reducción de Picos de Voltaje y Ondas Transitorias: A diferencia de los arrancadores tradicionales con relés mecánicos o transformadores antiguos, los sistemas basados en IGBT suavizan la corriente de salida, minimizando las fluctuaciones bruscas que pueden afectar la ECU y otros sistemas.
Menor tamaño y peso: En comparación con equipos tradicionales basados en transformadores grandes.
Mayor durabilidad: Los IGBT soportan mejor cargas de trabajo exigentes.

Uso: Talleres automotrices, Industria en general, Servicios a Terreno, Obras Viales, Construcciones; Maestranzas, Botes, etc.

Ficha Técnica

MODELO	CK-400
ALIMENTACIÓN	1 Ph x 220~240 Volt 50-60Hz (AC)
POTENCIA	1400 W (12v) & 2600 W (24v)
TENSIÓN NOMINAL DE BATERÍA	12 & 24 Volt

CORRIENTE DE CARGA MEDIA	75 (12v) - 75 (24v) Amperios
CAPACIDAD DE LA BATERIA (Ah min/max)	20 -1000 Ah
MAXIMA CORRIENTE DE ARRANQUE	200 A
PROGRAMA DE RECARGA	N /A
TIPOS DE BATERÍAS	Pb
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	680 x 350 x 290
PESO	29 Kg.
GARANTIA	6 meses