MACH line

FR
ES

- **CHARGEURS DE BATTERIE TRADITIONNELS**
- CARGADORES DE BATERÍAS TRADICIONALES



MACH 113	MACH 114	MACH 214	MACH 116	MACH 119
12V 10 ◢ 40Ah	12V 15 ◢ 60Ah	6 / 12V 15 ◢ 60Ah	12V 20 ◢ 90Ah	12V 10 ◢ 120Ah

Chargeurs de batteries compacts portables

- **Protection thermostatique à réarmement automatique** (Mach 116, 119).
- **Protection contre les inversions de polarité.**
- **Protection contre les courts-circuits aux pinces.**
- **Arrêt manuel de la charge.**
- **Cu : Enroulements 100 % en cuivre.**

Cargadores de baterías compactos portátiles

- **Protección termostática de rearme automático** (Mach 116, 119)
- **Protección contra inversiones de polaridad.**
- **Protección contra cortocircuitos en las pinzas.**
- **Parada manual del proceso de carga.**
- **Cu: 100 % bobinado de cobre.**

Reverse Polarity Protect

6-12V

MADE IN SAN MARINO

	MACH 113	MACH 114	MACH 214	MACH 116	MACH 119
Technologie - Tecnología	Traditional				
Tension d'alimentation - Tensión de alimentación	1 ~ 230V 50/60 Hz				
Puissance consommée - Potencia absorbida	40W	50W	50W	80W	110W
Tension de la batterie - Tensión de la batería	**12V**	**12V**	**6 / 12V**	**12V**	**12V**
Capacité batterie - Capacidad de la batería: Min / Max	10 ◢ 40Ah	15 ◢ 60Ah	15 ◢ 60Ah	20 ◢ 90Ah	10 ◢ 120Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, (AGM)				
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	1,5A	2,5A	2,5A	4A	6A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	3A	4A	4A	6A	9A
Positions de charge - Posiciones de carga	1		1		2
Arrêt manuel de la charge - Fin de carga manual	•				
Ampèremètre - Amperímetro	•				
Fusible dans le secondaire - Fusible en secundario	4A	5A		-	
Enrouleur de câble - Enrollacables	•				
Longueur câbles - Longitud de cables	0,90 m				
Dimensions - Dimensiones	92 x 160 x 225 mm				
Poids - Peso ≃	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg	1,5 kg
Code - Código	**301200**	**301700**	**302200**	**302700**	**303200**

Accessoires fournis - *Accesorios incluidos:*

MACH 113, MACH 114, MACH 214

Fusible de rechange - Fusible de repuesto (1pc)



FUSE



MACH 113

fuse 4A (10 pcs) **010280**

MACH 114 - 214

fuse 5A (10 pcs) **010281**