



DECA
**CARGADOR PARTIDOR DE BATERIA
 12-24V SC30-400**

CÓDIGO: MI-DCA-050720

Para baterías 12 - 24 Volt ; 5 - 400 Ah.

Cargador y arrancador de baterías profesional controlado por microprocesador. Apto para cargar baterías PLOMO y baterías libres de mantenimiento como AGM, AGM Power, GEL, Start & Stop, Ca/Ca.

El sistema protege los componentes electrónicos del vehículo contra interferencias y sobretensiones que puedan crearse durante los procedimientos de carga o arranque rápido. (DIN 408399 emisión de interferencias nivel I).

Temporizador y mando a distancia para el inicio Voltímetro y Amperímetro digital.

Protección de sobrecarga con reinicio automático Protección contra inversión de polaridad y cortocircuitos.

Ficha Técnica

MODELO	SC30/400
ALIMENTACIÓN (V 50-60 HZ CA)	1 Ph x 230
POTENCIA (KW)	0,7-7,8
TENSIÓN NOMINAL DE LA BATERÍA (V)	12 - 24
LIMITACIÓN DE LA TENSIÓN (VOLTIOS)	14.8 (12V) - 29,6 (24V)
CORRIENTE MEDIA DE CARGA (AMP)	20
CORRIENTE DE CARGA EFECTIVA (AMP MÁX.)	30



ACO MAQUINARIAS

POSICIONES DE CARGA (N °) Sin Escala

LA CORRIENTE DE ARRANQUE (AMP) 400

LA CORRIENTE DE ARRANQUE (AMP 1 VOLTIO) 230

TIPO DE BATERÍA Pb: WET MF, AGM, Ca-Ca.

TAMAÑO DE LA BATERÍA (AH MIN / MAX) 5-400

PESO 20,6kg

GARANTIA 1 año.