



DECA
**CARGADOR PARTIDOR CLASS 400E
 (354100)**

CÓDIGO: MI-DCA-693

Cargador y partidor de baterías, apto para cargar baterías PLOMO y baterías libres de mantenimiento como AGM y Start & Stop.

Para baterías 12 - 24 Volt ; 35 - 500 Ah.

Protección de polaridad inversa y cortacircuitos.

Fuente de alimentación (Voltios AC 50Hz): 1 fase, 220 Volts.

Ficha Técnica

MODELO	354100
POTENCIA	1,7/ 7,5 Watts
CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL	12 / 24 V
PROMEDIO DE LA CORRIENTE CARGA	26 Amp
CARGA EFECTIVA	40 Amp
CAPACIDAD DE ARRANQUE	400(Amp 0 Voltios CC)
CAPACIDAD DE ARRANQUE	270(Amp 1 Voltio)
POSICIONES DE CARGA	(Nº):4
CAPACIDAD NOMINAL	35/500 Ah 15h Mín/máx.
DIMENSIONES	400*300*640 mm



PESO

18 Kg