



SAMOA
KIT BOMBA ELECTRICA TRASVASIJE
PETROLEO 12v 684461

CÓDIGO: MI-SAM-40355

Bomba eléctrica corriente continua - Serie Polux 12 V DC - 60 l/min.

Electrobombas portátiles para transvase de petróleo Serie Polux, dotadas de motor de corriente continua 12 V. Motorización que ofrece caudales de entrega de 60 l/min. Bomba autocebante de paletas autoajustables. Cuerpo bomba realizado en fundición con tratamiento anticorrosión, rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetálica. Provistas de: válvula by-pass de recirculación y filtro interno registrable de fácil limpieza. Conexión entrada-salida fluido, mediante brida o por uniones roscadas 1" BSP (H). Máxima columna de aspiración 2,5 m. Base soporte para instalación de forma horizontal o en vertical, montaje mural y asa porta cable para transporte. Motor de corriente continúa de imanes permanentes, protección IP-55. Funcionamiento intermitente, ciclos máximos de 30 minutos. Caja de conexión con interruptor ON/OFF y cable de alimentación de 2 m con pinzas de conexión.

Este KIT incluye lo siguiente:

- Bomba POLUX 12v 60 l/min- 4 metros de manguera de salida- Pistola automática (688300)

Aplicaciones: Transvase de gasóleo para auto-consumo, alimentando la bomba desde la batería del vehículo.

PRODUCTOS OPCIONALES PARA ESTE KIT:

MI-SAM-40356 MANGUERA ASPIRACION GASOLEO 2M CON VALVULA 689030MI-SAM-40357 CONTADOR VOLUMETRICO DIESEL 680300MI-SAM-40358 CODO ORIENTABLE CP-90 689044

MODELO	684461
TIPO DE BOMBA	POLUX-12/60
INTENSIDAD	38A
POTENCIA	220W
PRESION	8m c a /0,8 bar
CAUDAL	60 Lt./min
GARANTIA	1 Año.